電話をかける

1 アンテナを伸ばし、電源が入っていることを確認する

6/ 1 (火)
12:30

電波状態を確認してください。

2 電話番号をダイヤルする

03123XXXX1
発 信 メニュー 国 際

● 一般電話
必ず市外局番からダイヤルしてください。
● 携帯電話・自動車電話・PHS
「0」から始まる全桁の電話番号をダイヤルしてください。

3 電話番号を確認し、 を押す

Talking
通話時間 1秒
録 音 メニュー スピーカー

相手につながると通話できます。通話中は、通話時間の目安が表示されます。

4 Power を押す

通話時間 1分23秒

通話が終了し、通話時間の目安が表示されます。V302Tを閉じても通話が終了します。

間違えてダイヤルしたときは

Power を押すか、Clear を長く（約1秒以上）押して待受画面に戻します。Clear を短く押すと、右端から1桁ずつ消すことができます。

相手がお話し中のときは

「プープー…」という話中音が聞こえます。
Power を押して電話を切り、しばらくたってから再度かけ直してください。

国際電話の使い方

V302Tから、国際電話サービスがご利用になれます。
詳しくはボーダフォンサービスガイドブックを参照してください。また、操作方法については11-32ページを参照してください。

重要 一般に携帯電話のアンテナに触れますと無線感度が弱まります。ご使用の際は、アンテナに触れないようにご注意ください。

■以前かけた電話番号にもう一度かける

以前にかけた電話の日時や電話番号を最新の20件まで記憶し、電話をかけ直すことができます。[リダイヤル]

1 を押す

最後にかけた相手の電話番号と日付・時刻が表示されます。

リダイヤル
リダイヤル01
6/ 1 (火) 12:30
田中
03123XXXX2
リダイヤル02
6/ 1 (火) 12:15
山本
090392XXXX2
発 信 メニュー 表 示

2 で電話番号を検索する

3 電話番号を確認し、 を押す

Talking
通話時間 1秒
録 音 メニュー スピーカー

相手につながると通話できます。通話中は、通話時間の目安が表示されます。

4 Power を押す

通話時間 1分23秒

通話が終了し、通話時間の目安が表示されます。V302Tを閉じても通話が終了します。

重要 シークレットメモリ（☞4-13ページ）に登録された番号に電話をかけた場合、リダイヤルには記憶されません。

補足

- 操作2の画面で［発信キー］(発信)を押しても電話をかけることができます。
- メモリダイヤルに登録されている相手に電話をかけると、ディスプレイには名前が表示されます。ただし、シークレットメモリ(☞4-13ページ)に登録している相手の場合は、シークレットモード中でなければ名前は表示されません。
- リダイヤルの電話番号は20桁まで表示されます。電話番号が20桁を超える場合は、操作1、2の画面で［キー］(表示)を押すと、選択している相手の電話番号を全桁確認できます。
- リダイヤルの内容は電源を切っても消えません。
- 通話の状況によっては、すべての履歴が残らない場合があります。
- リダイヤルの件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。
- 通話中にリダイヤルを確認する場合は、［キー］を長く(約1秒以上)押します。
- リダイヤルを表示中に［Menuキー］(メニュー)を押して、以下の操作を行うことができます。
  - ・**新規メモリダイヤル**／**メモリダイヤル追加**／**メモリダイヤル呼出**／**メール作成**／**184発信**／**186発信**／**1件消去**／**全件消去**